

3)

ACTUALISATEUR DE BADGES

MUL-T-LOCK

Le SMARTair Updater crée un système de réseau virtuel en ligne sans les inconvénients d'un réseau câblé mais avec tous ses avantages.

Les mises à jour sont envoyées du logiciel SMARTair à l'Updater (en ligne) et sont téléchargées sur l'authentifiant lorsqu'il est présenté au lecteur mural de l'Updater.

À son tour, l'identifiant met à jour les écussons, les lecteurs muraux, l'e-motion et les cylindres à bouton du système lorsqu'ils sont présentés.

Le programme de mise à jour SMARTair permet aux utilisateurs de : Mettez à jour les autorisations d'identification sans avoir besoin d'aller à la porte avec le programmeur portable

- Enregistrez de nouvelles informations d'identification (utilisateurs) sans avoir besoin d'aller à la porte avec le programmateur portable
- Collecter la piste d'audit à partir des informations d'identification
- Gérer l'état de la batterie via la piste d'audit collectée à partir des informations d'identification
- Contrôler les portes les lecteurs muraux de l'Updater peuvent ouvrir les portes et activer le verrouillage d'entrée/sortie

Aucune limitation du nombre d'utilisateurs par porte.

Enregistre et supprime les utilisateurs en temps réel.

Permet l'enregistrement et la visualisation des pistes d'audit dans la base de données centralisée.

Fournit un fonctionnement hors ligne en cas de panne de communication (sans limite de quantité d'utilisateurs).

Le programme de mise à jour revient en mode en ligne lorsqu'il détecte que la communication a été rétablie.

Possibilité de connecter un deuxième lecteur mural pour contrôler non seulement l'entrée, mais aussi la sortie.

Indications de porte.

Une mémoire non volatile.

Mode de fonctionnement:

- Standard : Mode de fonctionnement par défaut ; un identifiant autorisé est nécessaire pour ouvrir
- Premier utilisateur : la serrure passe en mode passage après le premier accès d'un identifiant autorisé

Connexions:

- Câble d'alimentation
- Ethernet TCP/IP
- Connecteur PS/2
- Connecteur VGA pour un écran (en option)
- Relais (pour les lecteurs muraux)

Entrée: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1 A

Sortie: 7,5 V, 1,2 A

Humidité : jusqu'à 85% sans condensation Plage de température : de -10°C à 80°C

Indice de protection: IP54

Dimensions: 300 mm x 300 mm x 85 mm

Références

Référence Prix HT

BC30333 1 207,52 €

Consulter la fiche produit 12/12/2024 Point de vente Omelys

Page 1/1