



## SEWOSY

Equipé d'un lecteur de badges 125 kHz de type MARIN, il se raccorde simplement et rapidement par bornier à vis.  
Résistant à des températures allant de -10°C à +60°C.  
Peut être utilisé pour des installations extérieures.

Trois modes de fonctionnement :

- En mode lecteur, avec des badges de proximité de type MARIN.
- En mode cmavier, par code.
- Les deux modes à la fois (dans ce cas, il faut que chaque utilisateur ait un code et un badge qui lui sont spécifiquement attribués).

Dispose d'entrées de commande permettant d'intégrer aux choix : un contact magnétique, une sonnette et deux boutons poussoirs selon les besoins de l'installation.

Comporte deux relais inverseurs C/NO/NC.

La cellule photoélectrique intégrée dans le clavier à code 125 kHz déclenche un buzzer en cas de tentative d'arrachement. Cette fonction peut être activée ou désactivée, de même que les fonctions buzzer et sonnette.

Deux témoins lumineux :

- LED de droite allumée : signale la présence secteur.
- LED de gauche allumée : signale l'activation d'un des deux relais pour le déverrouillage.

Pouvoir de coupures des relais : 125V AC/1A et 30V DC/2A

(Chacun d'entre eux peut être réglé pour temporiser le verrouillage de l'accès de 1 à 99 secondes ou pour utiliser le mode bistable.)

## Caractéristiques

Consommation	80 mA
Contact	2x NO/NC
Courant	Alternatif ou en continu
Indice de protection	IP55
Nombre d'utilisateurs	1010
Tension	12 - 24 V
Type de pose	En applique

## Références

Référence	Prix HT
BA30010	176,25 €