



## ROZOH

Lecteur de badges mains-libres.  
Pose en encastrément.  
Idéal pour une porte isolée.  
Anti-vandale.  
Temps réel / distance  
Alerte techniques.  
Système 4G.  
Centrale GSM déportée.  
Plug and Play 10 ans inclus.  
Compatible avec les badges MIFARE.  
Plages horaires d'accès libre.  
5/jour sur 365 plages horaires.  
Gestion des :  
- jouré fériés  
- Vacances scolaires  
- Accessoires par couleur

Nombre maximum de clés, badges, télécommandes et Rozoh  
Access : 1 000 à 50 000

### Câblage :

- Centrale GSM vers carte relais : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Carte relais vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m
- Centrale GSM vers contrôle d'accès : 4 fils - ø8/10e - Max 100 m

m

### Environment :

- Température de fonctionnement : -20C° à + 60°C

## Caractéristiques

Consommation	2,5A
Dimensions boîtier seul	112,4 x 112,4 x 40 mm
Dimensions lecteur	130 x 130 x 2,5 mm
Indice de protection	IP54
Tension	24 V DC
Type de pose	A encastrer

## Références

Référence	Prix HT
BD10035	231,74 €